

emit MTR4 tidtager

Forbind kablet mellem aflæser og printer som vist på billedet. Kablet skal forbindes i "B" indgangen på aflæseren. Aflæseren tændes ved, at trykke på on knappen ca. 2-3 sek; efter kort tid vises den aktuelle tid i øverste display. Printerens tændes med den sorte knap i venstre side; den grønne lampe i printerens lyser og systemet er nu klar til brug.

Brikaflæsning foregår ved, at lægge brikken på aflæseren som vist på billedet, hvorved printerens udskriver mellemtider og sluttid. Bemærk, at tiden nederst på udskriftet ikke er løbetiden, men derimod tiden fra nul til aflæsning. Løbetiden er den tid der står ud for tallet 100 (målbrik tid), lige over den nederste tid.

Ønskes flere udskrift af samme løber trykkes på feltet "D" (reprint e-card).

Det er forekommet nogle gange, at aflæseren har nægtet at aflæse en brik, hvis den har stået ubenyttet i nogen tid. Hvis det sker slukker og tænder man for aflæseren (på on knappen), hvorefter den igen arbejder normalt.

Nyt papir ilægges printerens papirholder ved, at trykke samtidig på de to låseclips på siden af låget over papirrullen og trække opad. Papiret skal afrulles nedefra og stikke ud under låget, ellers skrives der ikke på papiret. Der vil som regel være en ny rulle papir i emit kufferten. Hvis rullen er for stor må man afrulle så meget papir, at rullen kan være i holderen. Det afrullede papir kan ruller sammen og genbruges.

Ønskes flere oplysninger om udstyret må man læse den originale vejledningen der ligger i kufferten.

Printeren vil som regel være opladt når udstyret hentes hos mig. Som kontrol kan man tilslutte laderen i venstre side af printerens og tilslutte netledningen til laderen og til 230 volt; hvis lampen i laderen lyser grønt er printerens fuldt opladt; hvis lampen lyser rødt er opladning i gang, og man lader så laderen være tilsluttet til lampen lyser grønt.

Aflæseren har indbygget batteri der ikke skal oplades. Vi får så se hvor længe det varer før der skal foretages noget med den. Husk at slukke for aflæser og printer efter brug.



emit printer og aflæser med brik pålagt til aflæsning